

SKM 2000

Bezprzewodowa transmisja dźwięku | Nadajnik do ręki serii 2000

Opis

Solidny, niezawodny i uniwersalny nadajnik mikrofonu do ręki. Przełączana moc wyjściowa w.cz.(możliwość uzyskania bardzo dużego zasięgu transmisji), intuicyjne menu obsługi, czytelny wyświetlacz graficzny, styki na obudowie do ładowania (umieszczonego w nadajniku) opcjonalnego akumulatora. Duży wybór pojemnościowych i dynamicznych kapsuł mikrofonowych.

Oferowany w kolorze czarnym i nikiel.

UWAGA !!! Kapsuły nie stanowią wyposażenia nadajnika.



Dane techniczne

Rodzaj modulacji	szerokopasmowa FM
Dewiacja nominalna/maksymalna	$\pm 24 \text{ kHz} / \pm 48 \text{ kHz}$
Zakresy częstotliwości	516-558, 558-626, 626-698 718-790, 790-865 MHz
Częstotliwości transmisyjne	do 3000 przestrajane krokiem 25 kHz
Moc wyjściowa w.cz.	10/30/50/100 (USA) mW
Typ komandera	Sennheiser HDX
Stosunek sygnał/szum (1 kHz, dew. max.)	120 dBA
Pasma przenoszenia m.cz.	80 – 18 000 Hz
Zniekształcenia (1 kHz, dewiacja nom.)	< 0,9 %
Zakres regulacji czułości wejściowej	48 dB krok przestrajania 6 dB
Zasilanie	2 ogniwa AA 1,5 V
Czas pracy	ok. 8 h
Wymiary	$\varnothing 50 \times 265 \text{ mm}$
Masa z bateriami	ok. 450 g
Zakres temperatur pracy.....	- 10 °C - + 55 °C

Cechy

- Solidna metalowa obudowa
- Do 3000 częstotliwości transmisyjnych, przestrajanie krokiem 25 kHz w zakresie do 75 MHz
- 20 banków z zapisanymi max. 64 kompatybilnymi częstotliwościami, 6 otwartych banków z możliwością wpisania do 64 dowolnych częstotliwości transmisyjnych
- Przełączana moc wyjściowa w.cz. dla optymalizacji parametrów transmisyjnych
- Duży zakres zmian czułości wejściowej: 48 dB, przestrajanie krokiem 6 dB
- Przyjazne menu obsługi, kontrastowy wyświetlacz - podświetlany podczas przestrajania
- Funkcja „Auto Lock” - blokada zapobiegająca nieświadomemu przestrojeniu
- Bezprzewodowa synchronizacja z odbiornikiem portem podczerwieni
- Krystaliczne brzmienie dzięki komponderowi HDX
- 4-stopniowa sygnalizacja poziomu naładowania ogniw zasilających
- Styki na zewnątrz obudowy do ładowania akumulatora BA 2015
- Uniwersalność zastosowań dzięki obszernej gamie dodatkowych akcesoriów
- Wyposażenie: SKM 2000 nadajnik do ręki bez kapsuły mikrofonowej
MZQ 1 uchwyt mikrofonowy
KEN 2 zestaw 8 kolorowych pierścieni identyfikacyjnych
etui z tworzywa sztucznego

Warianty

- **SKM 2000 A** zakres częstotliwości 516 – 558 MHz
- **SKM 2000 G** zakres częstotliwości 558 – 626 MHz
- **SKM 2000 B** zakres częstotliwości 626 – 698 MHz
- **SKM 2000 C** zakres częstotliwości 718 – 790 MHz
- **SKM 2000 D** zakres częstotliwości 790 – 865 MHz

Wybrane opcjonalne akcesoria

- MMD 935 kapsuła mikrofonowa, dynamiczna kardioida
- MMD 945 kapsuła mikrofonowa, dyn. superkardioida
- MMK 965 kapsuła mikrofonowa, pojemnościowa dwu-membranowa 1" kardioida/superkard.
- MZW 1 osłona przeciwwietrzna mikrofonu
- BA 2015 akumulator
- LA 2 adaptor do ładowania akumulatora BA 2015 umieszczonego w mikrofonie
- L 2015 ładowarka akumulatorów BA 2015