

SKP 2000

Bezprzewodowa transmisja dźwięku | Nadajnik plug-on serii 2000

Opis

SKP 2000 dzięki układowi generującemu napięcie Phantom 48 V umożliwia transmisję sygnału każdego mikrofonu. Przełączana moc wyjściowa, duży zakres zmian czułości wejściowej (max. symetryczne nap. wej. ≥ 6 V) i szeroki zakres przestrajania częstotliwości transmisyjnej zapewniają optymalne warunki eksploatacyjne i niezawodną transmisję z największym w swojej klasie zasięgiem. Intuicyjne menu obsługi, programowany przełącznik MUTE, czytelny wyświetlacz graficzny to kolejne istotne walory nadajnika SKP 2000.



Dane techniczne

Rodzaj modulacji szerokopasmowa FM
Dewiacja nominalna/maksymalna ± 24 kHz/ ± 48 kHz
Zakresy częstotliwości 516-558, 558-626, 626-698 718-790, 790-865 MHz
Częstotliwości transmisyjne do 3000 przestrajane krokiem 25 kHz
Moc wyjściowa w.cz. 10/30/50/100 (USA) mW
Typ komputera Sennheiser HDX
Stosunek sygnał/szum (1 kHz, dew. max.) 120 dBA
Pasma przenoszenia m.cz. 80 - 18 000 Hz
Typ złącza sygnału wejściowego XLR-3, symetryczne
Max. napięcie wejściowe 6 V eff
Impedancja wejściowa 6 k Ω (symetr.)
Zakres regulacji czułości wejściowej 48 dB krok przestrajania 6 dB
Zniekształcenia (1 kHz, dewiacja nom.) < 0,9 %
Zasilanie 2 ogniwa AA 1,5 V
Czas pracy ok. 8 h, bez P 48 V
Wymiary 105 x 43 x 43 mm
Masa z bateriami ok. 195 g
Zakres temperatur pracy - 10 °C - + 55 °C

Cechy

- Solidna metalowa obudowa
- Do 3000 częstotliwości transmisyjnych, przestrajanie krokiem 25 kHz w zakresie do 75 MHz
- 20 banków z zapisanymi max. 64 kompatybilnymi częstotliwościami, 6 otwartych banków z możliwością wpisania do 64 dowolnych częstotliwości transmisyjnych
- Przełączana moc wyjściowa w.cz. dla optymalizacji parametrów transmisyjnych
- Programowana funkcja przełącznika MUTE: „AF Mute”, „RF Mute”, „nieaktywny”
- Załączane zasilanie Phantom 48 V do zasilania mikrofonów pojemnościowych
- Duży zakres zmian czułości wejściowej: 48 dB, przestrajanie krokiem 6 dB
- Przyjazne menu obsługi, kontrastowy wyświetlacz - podświetlany podczas przestrajania
- Funkcja „Auto Lock” - blokada zapobiegająca nieświadomemu przestrojeniu
- Bezprzewodowa synchronizacja z odbiornikiem portem podczerwieni
- Krystaliczne brzmienie dzięki komputarowi HDX
- 4-stopniowa sygnalizacja poziomu naładowania ogniw zasilających
- Wyposażenie: SKP 2000 nadajnik plug-on
POP 1 pokrowiec
etui z tworzywa sztucznego

Warianty

- **SKP 2000 A** zakres częstotliwości 516 – 558 MHz
- **SKP 2000 G** zakres częstotliwości 558 – 626 MHz
- **SKP 2000 B** zakres częstotliwości 626 – 698 MHz
- **SKP 2000 C** zakres częstotliwości 718 – 790 MHz
- **SKP 2000 D** zakres częstotliwości 790 – 865 MHz